

Guardamotores MPX³

guardamotores y accesorios de 0.16 A a 63A



4 173 08



4 173 68



4 174 00



4 174 12



4 174 22



4 174 48

Aseguran el mando local y la protección de motores eléctricos trifásicos
Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Emb.	Ref.	Guardamotores MPX ³			
		Relé térmico regulable Relé magnético a 13 le máx			
		MPX³ 32S			
		Poder de ruptura estándar con manilla horizontal Fijación sobre riel			
	3P	Corriente de empleo asignada (A)	Rango de regulación térmico (A)	Corriente de operación magnética (A)	Capacidad de corte 415V Icu (kA)
1	4 173 00	0.16	0.1 a 0.16	2.1	100
1	4 173 01	0.25	0.16 a 0.25	3.3	100
1	4 173 02	0.4	0.25 a 0.4	5.2	100
1	4 173 03	0.63	0.4 a 0.63	8.2	100
1	4 173 04	1	0.63 a 1	13	100
1	4 173 05	1.6	1 a 1.6	20.8	100
1	4 173 06	2.5	1.6 a 2.5	32.5	100
1	4 173 07	4	2.5 a 4	52	100
1	4 173 08	6	4 a 6	78	100
1	4 173 09	8	5 a 8	104	100
1	4 173 10	10	6 a 10	130	50
1	4 173 11	13	9 a 13	169	50
1	4 173 12	17	11 a 17	221	20
1	4 173 13	22	14 a 22	286	15
1	4 173 14	26	18 a 26	338	15
1	4 173 15	32	22 a 32	416	15
		MPX³ 63H			
		Alta capacidad con manilla giratoria Fijación sobre riel o por tornillo			
1	4 173 60	10	6 a 10	130	100
1	4 173 61	13	9 a 13	169	100
1	4 173 62	17	11 a 17	221	50
1	4 173 63	22	14 a 22	286	50
1	4 173 64	26	18 a 26	338	50
1	4 173 65	32	22 a 32	416	50
1	4 173 66	40	28 a 40	520	50
1	4 173 67	50	34 a 50	650	50
1	4 173 68	63	45 a 63	819	50

Productos a pedido

Emb.	Ref.	Contatos auxiliares
		2 polos
		Fijación lateral Montaje por el lado izquierdo del MPX ³ un contacto auxiliar por MPX ³
2	4 174 00	1 NA + 1 NC
2	4 174 01	2 NA
		Contatos de alarma
		2 polos
		Fijación lateral Alarma en caso de falla térmica Montaje en el lado izquierdo del MPX ³ Montar contacto de alarma primero en caso de usar junto a un contacto auxiliar (MPX ³ 63H no puede aceptar contacto auxiliar y contacto de alarma juntos)
1	4 174 06	Para MPX ³ 32S
1	4 174 08	Para MPX ³ 63H
		Bobina de disparo
		Montaje en el lado derecho del MPX ³ Una bobina por MPX ³
1	4 174 12	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4 174 13	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Bobina de mínima tensión
		Montaje en el lado derecho del MPX ³ Una bobina por MPX ³
1	4 174 22	Sin contacto auxiliar 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4 174 23	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Adaptador directo y unidad de montaje
		Para el montaje de contactores CTX ³ debajo de MPX ³
		Adaptador Directo Usados para conectar MPX ³ directamente con el contactor
2	4 174 48	Para MPX ³ 32S con CTX ³ 22 CA