Guardamotores MPX³

guardamotores y accesorios de 0.16 A a 63A


4 173 08


4 173 68


4 174 00


4 174 12


4 174 22


4 174 48

Aseguran el mando local y la protección de motores eléctricos trifásicos
Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Guardamotores MPX³

Relé térmico regulable
Relé magnético a 13 Ie máx

MPX³ 32S

Poder de ruptura estándar
con manilla horizontal
Fijación sobre riel ⊔

Emb.	Ref. 3P	Corriente de empleo asignada (A)	Rango de regulación térmico (A)	Corriente de operación magnétca (A)	Capacidad de corte 415V Icu (kA)
1	4 173 00	0.16	0.1 a 0.16	2.1	100
1	4 173 01	0.25	0.16 a 0.25	3.3	100
1	4 173 02	0.4	0.25 a 0.4	5.2	100
1	4 173 03	0.63	0.4 a 0.63	8.2	100
1	4 173 04	1	0.63 a 1	13	100
1	4 173 05	1.6	1 a 1.6	20.8	100
1	4 173 06	2.5	1.6 a 2.5	32.5	100
1	4 173 07	4	2.5 a 4	52	100
1	4 173 08	6	4 a 6	78	100
1	4 173 09	8	5 a 8	104	100
1	4 173 10	10	6 a 10	130	50
1	4 173 11	13	9 a 13	169	50
1	4 173 12	17	11 a 17	221	20
1	4 173 13	22	14 a 22	286	15
1	4 173 14	26	18 a 26	338	15
1	4 173 15	32	22 a 32	416	15

MPX³ 63H

Alta capacidad
con manilla giratoria
Fijación sobre riel ⊔ o por tornillo

1	4 173 60	10	6 a 10	130	100
1	4 173 61	13	9 a13	169	100
1	4 173 62	17	11 a 17	221	50
1	4 173 63	22	14 a 22	286	50
1	4 173 64	26	18 a 26	338	50
1	4 173 65	32	22 a 32	416	50
1	4 173 66	40	28 a 40	520	50
1	4 173 67	50	34 a 50	650	50
1	4 173 68	63	45 a 63	819	50

Productos a pedido

Emb.	Ref.	
		Contactos auxiliares
		2 polos
		Fijación lateral
		Montaje por el lado izquierdo del MPX³ un contacto auxiliar por MPX³
2	4 174 00	1 NA + 1 NC
2	4 174 01	2 NA
		Contactos de alarma
		2 polos
		Fijación lateral
		Alarma en caso de falla térmica Montaje en el lado izquierdo del MPX³ Montar contacto de alarma primero en caso de usar junto a un contacto auxiliar (MPX³ 63H no puede aceptar contacto auxiliar y contacto de alarma juntos)
1	4 174 06	Para MPX³ 32S
1	4 174 08	Para MPX³ 63H
		Bobina de disparo
		Montaje en el lado derecho del MPX³ Una bobina por MPX³
1	4 174 12	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4 174 13	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Bobina de mínima tensión
		Montaje en el lado derecho del MPX³ Una bobina por MPX³
		Sin contacto auxiliar
1	4 174 22	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4 174 23	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Adaptador directo y unidad de montaje
		Para el montaje de contactores CTX³ debajo de MPX³
		Adaptador Directo
		Usados para conectar MPX³ directamente con el contactor
2	4 174 48	Para MPX³ 32S con CTX³ 22 CA