Dimmer


DIMMER CON PERILLA

AXOLUTE	LIVING	LIGHT	MÀTIX	MAGIC	MODUS PLUS
—	L4583	N4583	A4406C	5361	E4355/MAX/MIN/WB

Los dimmer con perilla, permiten el ajuste de cargas resistivas.
Se puede realizar la combinación de dimmer con interruptor, interruptores de 3 vías o interruptores de 4 vías para regular la intensidad de luz desde un punto, pero el encendido y apagado desde puntos adicionales externos.
Están fabricados con una nueva tecnología que permite evitar la utilización de la bobina de filtro, haciéndolo absolutamente silencioso pero al mismo tiempo en completa conformidad con las normativas relativas a la emisión de interferencias electromagnéticas.

Datos técnicos

- alimentación: 230Va.c. 60Hz
- tipo de carga: resistiva (sólo lámparas con incandescencia)
- potencia: 60÷500W (LIVING y LIGHT), 40÷600W (MÀTIX), 100÷500W (MAGIC 5361), 40÷600W (MODUS PLUS)



DIMMER PULSANTE

AXOLUTE	LIVING	LIGHT	MÀTIX	MAGIC	MODUS PLUS
HC/HS4582	L4582	N4582	—	—	—

Estos dimmer pueden controlar, desde uno o más puntos, cargas resistivas y con transformadores ferromagnéticos.
Están fabricados con una nueva tecnología que garantiza la plena conformidad normativa en lo que se refiere a la emisión de interferencias electromagnéticas sin la necesidad de utilizar bobinas de filtro. Esta característica hace que los módulos sean absolutamente silenciosos. La rápida pulsación de la perilla o de uno de los pulsadores conectados externamente provoca el encendido de la carga al nivel del último ajuste efectuado; una segunda pulsación rápida provoca el apagado. Al encender los módulos hacen que la carga alcance gradualmente el nivel de luminosidad configurado con el fin de evitar fenómenos de encandilamiento (soft-start). También el apagado se realiza gradualmente (soft-stop).

Los dimmer de LIVING y LIGHT están autoprotegidos de cortocircuitos mediante fusible incorporado tipo T2,5H250V. La utilización de los dimmer alimentados por grupos de continuidad o grupos electrógenos puede causar un funcionamiento inadecuado.


Notas de instalación:
Para un correcto funcionamiento de todos los dimmer se debe tener presente las siguientes recomendaciones en la fase de instalación:
- no conectar dos o más dimmer en la misma caja
- no instalar en cajas donde están los termostatos

Datos técnicos

- alimentación: 230Va.c. 60Hz
- tipo de carga: resistivo o trasformador ferromagnético
- potencia: 60÷500 W (LIVING y LIGHT)

Esquemas de conexión

Comando y regulación de 1 punto



Comando y regulación de 2 o más puntos

